

Пульт



Надежный и эргономичный пульт от производителя сделает Вашу работу с экраном легкой и непринужденной. Длинный силовой кабель и настенное крепление позволят Вам выгодно расположить ресивер пульта, позволяя управлять экраном как с дистанционного пульта, так и непосредственно с ресивера. Каждый пульт имеет заводские настройки, но при желании можно настраивать пульты в соответствии с потребностями пользователя посредством несложных манипуляций. Каждый ресивер (соответственно экран) можно настроить на работу с пятью пультами.

- Сеть: 230VAC±10% (50Гц);
- Ток на выходе к мотору: не более 3А (230VAC);
- Дальность действия: радиочастотного пульта – не менее 20 м; инфракрасного пульта – до 8 м (допускается горизонтальное отклонение направления пульта на 15°);
- Частота сигнала: радиочастотный пульт – 433.9 МГц, инфракрасный пульт 38 КГц;
- Максимальное рабочее время при нажатии кнопки: 120 с;
- При превышении данного лимита контроллер прекращает подачу энергии к мотору;
- Минимальное рабочее время одной нажатой кнопки: 0,3 с;
- Максимальное количество рабочих радиочастотных пультов на один экран: до 5 шт.

Многофункциональная коробка управления LCB-202



Многофункциональная коробка управления Lumien LCB-202 включает в себя ИК и РЧ приемник, РК и РЧ пульты, настенный переключатель, сухие контакты, приемник сигнала триггера 12В

- RF (радиочастотный) контроль
- ИК (инфракрасный) контроль
- Ручной переключатель
- Управление по сухим контактам (в комплекте 6-pin RJ11 длиной 7 метров)
- Приемник сигнала с 12V триггера
- Настенный переключатель «вверх», «стоп», «вниз»